



HD-Balun-2-Draht Empf., aktiv für AHD/CVI/TVI-Signale

Art: 13903-AHD

- Aktiver HD-2 Draht Empfänger
- Für HD-AHD, HD-CVI und HD-TVI Signale
- Unterstützt 1080P und 720P Auflösung
- Frequenz- und Helligkeitsanpassung über drei Poti einstellbar
- Kleines Kunststoffgehäuse
- LED Bereitschaftsanzeige
- Inkl. 12V DC Steckernetzteil

Technische Daten

Artikel	13903-AHD	
Anschlüsse	Videoeingang	Schraubklemme, 100 Ohm
	Videoausgang	BNC-Buchse, 75 Ohm/1Vss
	Ministecker	Verbindung von max. 5 Empfängern
	12V DC Anschluss	Schraubklemme
Kabeltyp	CAT5e / CAT6 (UTP)	HD-AHD bis zu 400m mit passivem Sender HD-CVI bis zu 500m mit passivem Sender HD-TVI bis zu 300m mit passivem Sender
	CAT5e / CAT6 (UTP)	HD-AHD bis zu 600m mit aktivem Sender HD-CVI bis zu 600m mit aktivem Sender HD-TVI bis zu 500m mit aktivem Sender
LED Status	Grün an	Spannungsversorgung an
	Grün aus	Spannungsversorgung aus/fehlt
Daten	Einstellung über Poti	Mittlere und hohe Frequenzen, Helligkeit
	Betriebsspannung	12V DC/100mA
	Leistungsaufnahme	1,2 Watt
	Abmessungen (BxHxT)	58x42x49mm
	Gewicht	70g
	Betriebstemperatur	0°C bis +55°C
	Luftfeuchtigkeit	<95% nicht kondensierend
	Konstruktion	Kunststoff schwarz
Zubehör	Mitgeliefert	Steckernetzteil 12V DC/500mA, Montagematerial, Betriebsanleitung Spannungskabel für weitere Empfänger und Massekabel
	Notwendig	HD-Zweidrahtsender (passiv oder aktiv)
	Optionales	